

# H-Power Connect

L'UNICO QUADRO ELETTRICO CAPACE DI GESTIRE LA POMPA E L'ILLUMINAZIONE TRAMITE BLUETOOTH



Senza attrezzi

2 timer per filtrazione

1 timer per l'illuminazione

Modificare colori proiettore (funzione in RGB)

## VANTAGGI

- Un unico quadro elettrico per pompe monofase fino a 3 CV e trifase fino a 5 CV
- Ogni componente (interruttore, contatore, orologio) inclusi in un unico modulo
- 2 timer per la filtrazione e 1 timer per l'illuminazione
- Auto-calibrazione dell'uscita per la pompa di filtrazione
- Protezione integrata contro i sovraccarichi
- Diversi modelli in funzione dei bisogni del cliente: trasformatore 50, 100 e 300 W
- Contatore delle ore di funzionamento e numero di avvii

L'installazione deve essere conforme alle normative locali vigenti



Scaricando gratuitamente l'applicazione «HPOWER» si può controllare direttamente tramite smartphone



Interfaccia Hayward®. Controlla a distanza la tua piscina con il bluetooth



	Descrizione
Alimentazione	230V <sub>~</sub> -50/60Hz
Uscita pompa	14A, modelli monofase
Uscita illuminazione (a seconda del modello)	230V <sub>~</sub> /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V <sub>~</sub> /100W (T100W) • 12V <sub>~</sub> /300W (T300W)
Segnalazione	Pompa in funzione, Allarme, Programmi di filtrazione, Uscita ausiliaria e Ora
Protezione	Sovraccarico motore
Protezione da sovraccarico	20 % in più rispetto all'intensità media
Display a LED 4 caratteri	Ora, Impostazioni e Allarmi
Relais ausiliario	Contatto libero di potenziale 250V <sub>~</sub> /5A massimo
Sezione massima di cavo	4 mm <sup>2</sup> (potenza) / 2,5 mm <sup>2</sup> (controllo)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C
Informazioni	Interfaccia Bluetooth (-B) • Telecomando a onde elettromagnetiche • Sonda esterna di temperatura ambiente

Rif.	Descrizione
------	-------------

#### H-POWER CONNECT MONOFASE

HPOW230B	Quadro elettrico H-POWER monofase + Bluetooth
HPOW230BD	Quadro elettrico H-POWER monofase con differenziale + Bluetooth
HPOW230BDT50	Quadro elettrico H-POWER monofase con differenziale e trasformatore 50W + Bluetooth
HPOW230BDT100	Quadro elettrico H-POWER monofase con differenziale e trasformatore 100W + Bluetooth
HPOW230BDT300	Quadro elettrico H-POWER monofase con differenziale e trasformatore 300W + Bluetooth

#### H-POWER CONNECT TRIFASE

HPOW400B	Quadro elettrico H-POWER trifase + Bluetooth
HPOW400BD	Quadro elettrico H-POWER trifase con differenziale + Bluetooth
HPOW400BDT50	Quadro elettrico H-POWER trifase con differenziale e trasformatore 50W + Bluetooth
HPOW400BDT100	Quadro elettrico H-POWER trifase con differenziale e trasformatore 100W + Bluetooth